爱科普 | 杭州爱思维中耳分析仪校准软件操作说明

1. 设备连接与初始化

将随附的中耳分析仪上位机软件安装至电脑，并通过蓝色USB数据线将上位机与中耳分析仪连接起来。

1 打开中耳分析仪上位机软件，输入密码：2，点击“通信参数”，选择串口号和波特率“115200”，点击“确定”，如图1所示。



图1 选择串口号和波特率

2 如图2所示，点击“控制”，然后点击“确定”。然后由上位机控制中耳分析仪，进行下一步校准工作。



图2 控制下位机

3 第三步：如图3所示，点击“校准”，输入校准密码：111111，然后“确认”进入。



图3 进入校准界面

4 如图4所示，进入校准界面后先在信息栏填入一个校准ID，内容自定，长度不超过30位。



图4 填写校准ID

2. 执行校准操作

1 **气压校准**

如图5所示，点击“气压”，然后点击“启动”，在“压力值”栏中，可通过



和



按钮或直接按键输入，将压力值调整与压力表显示的数值相同。软件会从负压到正压依次校准，校准完成后，点击“保存”即可。



图5 气压校准

2 探测信号，刺激信号校准

如图6所示，根据所选的输出信号（探测音，同侧反射刺激声，对侧反射刺激声），点击“启动”，通过点击“**-1.0**”、“**-0.1**”、“**+0.1**”、“**+1.0**”这4个按钮，使得**实测值等于目标值**，依次校准完所有信号后，点击“保存”即可。



图6 探测，刺激信号校准

提示： 校准过程中请保持设备连接稳定，避免中途断电或断开USB线，以免数据丢失。

3. 关于爱思维

杭州爱思维仪器有限公司成立于2020年8月12日，作为专业提供医用电子仪器设备的高科技企业，深耕电声诊断仪器、临床检验分析仪器、医用光学仪器等领域。自主开发完成了多款纯音听力计、中耳分析仪（耳声阻抗/导纳测试仪）、耳声发射听力筛查仪等产品。

公司坚持“携手共进，合作共赢”的理念，致力于为大众提供功能更全面、技术更精良的测听设备。

地址：浙江省杭州市余杭区闲林街道闲兴路37号

网址：http://www.hzaisw.com

电话：0571-8905-5939